



Leistungswerte:

AUSFÜHRUNG	403052
	403051
	403050
	403049
NENNSPANNUNG U_N	s.Tab.
PRÜFSPANNUNG U_P	s.Tab.
ANZUGSMOMENT M_A	7 Nm
BETRIEBSMOMENT M_B	1 Nm
DAUERMOMENT M_D	1,5 Nm
BETRIEBSDREH-ZAHL NB1	40 ± 4 min ⁻¹
BETRIEBSDREH-ZAHL NB2	—

NICHT BEMASSTE DETAILS BRAUCHEN DER BILDLICHEN DARSTELLUNG NICHT ZU ENTSPR.

Änd. Nr.	Feld	Art der Änderung	Tsg.	...
413586		neu eingeführt	1968/4	...

Pause unterliegt nicht dem Änderungsdienst
5. MRZ 1965

SWF-SPEZIAL-FABRIK FÜR AUTOZUBEHÖR
GUSTAV RAU GMBH, D-7120 BIETIGHEIM-BISMINGEN

SWSV 403052	24V	26V	85°	83686	—	RP	65	43	9	M12x1	$\phi 8^{+0.024}_{-0.018}$	M5	20	36	30	22	7	4	1	—	I	A8xM6	—	4E0886B2NO
SWSV 403051	12V	13V	85°	83684	402652	RP	65	43	9	M12x1	$\phi 8^{+0.024}_{-0.018}$	M5	20	36	30	22	7	4	1	—	I	A8xM6	—	4E0886B1NO
SWSV 403050	24V	26V	105°	83687	—	RP	65	43	9	M12x1	$\phi 8^{+0.024}_{-0.018}$	M5	20	36	30	22	7	4	1	—	I	A8xM6	—	4E0886A2NO
SWSV 403049	12V	13V	105°	83685	402551	RP	65	43	9	M12x1	$\phi 8^{+0.024}_{-0.018}$	M5	20	36	30	22	7	4	1	—	I	A8xM6	—	4E0886A1NO
Erzeugnis-Nr.	U_N	U_P	Wisch-Spannung	Kunden-Nr.	Ersatz-Nr.	Park-stell.	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D1	Maß D2	Maß D3	Maß E	Maß F	Maß G	Maß H	Maß J	Maß L	Stecker-anordnung	Schaltbild-Entstörung	Wellen-ende	Befestigungsteile	Bemerkungen	

Pos.	Sach-Nr.	Formel	Stück	Kurz-Benennung u. Bemerkung	SWF
Kanten DIN 6784					
Nennmaß (kurzer Schenkel)					
Oberflächen-Beschaffenheit nach DIN ISO 1302					
OIL-Nr. n. SWF 00051					
Abmaße					
nicht tolerierte Maße					
Zul. Abweichung					
Kunden-Zeich.-Nr.					
Bohrd. 19.6					
Maßstab 1:1					
Kurz-Benennung					
SWF					
A					
WISCHERMOT SV 0465					
403049					
E					
SWF-SPEZIAL-FABRIK FÜR AUTOZUBEHÖR					
GUSTAV RAU GMBH - 7120 BIETIGHEIM					
S. Tab.					